

## FIBERPOINT-ET

LWL-Durchgangsprüfer (VFL, visual fault locator)



### Anwendungen:

Der Rotlicht-Durchgangsprüfer mit kompaktem Design ermöglicht vielfältige Anwendungen im täglichen Gebrauch. Er ist geeignet für Feldanwendungen und industriellen Gebrauch:

- Prüfung von Singlemode/Multimode Lichtwellenleitern auf Brüche/Fehler
- Güteprüfung von Spleissen
- Patching/Zuordnung von LWL
- Identifikation stark gestresster Stellen am LWL

### Lieferumfang:

- Staubschutzkappe
- Batteriesatz (VARTA Industrial Alkaline # 4003, 1,5V; AAA, LR03Micro, AM4; MN2400)
- Bedienungsanleitung
- 1400000079E = Verpackung im Etui;
- 1400000079Q = Verpackung in transparenter Plastikbox
- 

### Optionen:

- Adapter für 2,5mm nach 1,25mm-Ferrulen
- Adapter nach SMA-Anschluss
- Adapter nach POF-Anschluss

### Bemerkungen:

- keine wiederaufladbaren Akkus verwenden
- Entspricht RoHS-Anforderungen (2002/95/EG vom 27.01.2003)
- Die Spezifikation kann herstellerseitig ohne Vorankündigung geändert werden

### Patente:

- patentierter Universalanschluss PatentNr. DE000019637157A1



### FIBERPOINT ET Spezifikationen

Wellenlänge	650 nm	655 nm	660 nm
Arbeitstemperatur	- 10 °C		45 °C
Lagertemperatur	- 40 °C		70 °C
eingekoppelte Leistung in Singlemode Faser 9/125µm	200 µW	350 µW	
eingekoppelte Leistung in Multitmode Faser 50/125µm	200 µW	600 µW	
optische Ausgangsleistung			1 mW
Arbeitsstrom		35 mA	
Zugkraft zur Entkopplung der gesteckten Ferrule		1-2 N	
Gewicht incl. Batterien		70 g	
Batterielebenszeit bei Blinkmodus		40 Stunden	
Batterietyp		AAA	
Arbeitsmodi	Blink mit	2-3 Hz; oder	Dauerlicht
Laserschutzklasse		2	
ansteckbare Ferrulen 2,5 mm		DIN, E2000, FC, SC, ST	

Die Laser-Ausgangsleistung wird durch eine elektronische Regelung garantiert.  
Bei Abfallen der Batteriespannung wird das Gerät automatisch abgeschaltet.  
Für die Benutzung dieses Gerätes wird keine Sonder-Ausbildung verlangt.